

SD-10A4

DETEKTOR KOUŘE

Napájení baterií

NÁVOD OBSLUHY A MONTÁŽE:

INSTALACE:

Detektor kouře SD-10A4 musí být instalován v místnosti, kde se s největší pravděpodobností obdrží potenciální nebezpečí požáru. Při výběru místa instalace se ujistěte, zda zvukový alarm je zřetelně slyšet i do ostatních prostor budovy. V ideálním případě by zařízení mělo být instalováno na strop.


1. Oddělte základni (obr. 1, bod 1) z těla přístroje (obr. 1, bod 2) otočením v opačném směru hodinových ručiček.
2. Vložte do zařízení tři napájecí baterie CR2450 3V Li (obr. 2, bod 1).
3. Otestujte zařízení stisknutím tlačítka na krytu (obr. 3, bod 1) po dobu několika sekund. Když slyšíte přerušovaný zvuk z reproduktoru jednotky, můžete prst uvolnit. Přítomnost řady několika zvuku reproduktoru indikuje správný provoz.
4. Nainstalujte zařízení na strop. K tomu je třeba nejprve připojit upevňovací základnu ke stropu, pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů (zařízení v ceně). Použijte dva montážní otvory v základně. Pak připojte tělo přístroje zasunutím tří západek na obvodu základny (obr. 4, bod 1) do tří podélných otvorů v základně (obr. 4, bod 2). Otočit tělo ve směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:

- Nenahrazujte žádné prvky v přístroji, s výjimkou baterie. Pokud budete mít jakékoliv problémy, obraťte se na dodavatele zařízení.
- Neinstalujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Zařízení musí být instalováno v místnostech již hotové a natřené.
- Přístroj by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od ventilátoru klimatizace.
- Doporučujeme testování zařízení nejméně 1 do měsíce.
- V případě, že v zařízení se objeví čas od času jednotlivé signály zvuku, znamená to nízký stav baterie. Vyměnit baterii.


Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

SD-10A4

DETEKTOR KOUŘE

Přístroj je určen pro sledování uzavřených prostor na přítomnost kouře a ohně a upozorňuje na výskyt takových hrozeb. Je vybaven vysoce kvalitním foto-optickým snímačem, které jsou namontovány na stropě chráněných prostorů.

Pokud je hrozba detekována (kouř), čidlo okamžitě spustí:

alarm zvuk - zvuk z reproduktoru s intenzitou kolem 85 dB,

alarm optický - LED dioda umístěna na předním panelu přístroje.



Napájení
na baterie



Kouř



Optická
signalizace



Zvuková
signalizace



Tlačítko
Test

Přístroj má testovací tlačítko pro kontrolu správné funkce. Má také systém kontroly stavu nabití baterie. Nízký stav baterie je signalizována jedním krátkým pípnutím, objeví se v intervalech cca. 30 sekund.

- Signalizace zvuková a vizuální
- Speciální testovací tlačítko
- Signalizace nízkého stavu baterie



Dane techniczne

Napájení:	9V DC (3 x CR2450 Li)
Odběr proudu v pohotov. režimu:	10µA
Odběr proudu v režimu alarmu:	20mA
Uroveň zvuku alarmu:	85 dB/3m
Pracovní teplota:	0°C...+40°C
Vlhkost:	95% RH
Rozměry (průměr x výška):	72 x 37 (mm)
Hmotnost:	53g

CE
1134

Ningbo KingDun Electronic Industry Co., Ltd
No.28 FengYuan RD, South of Economic Development Area, Yuyao City,
Zhejiang Province, China

14

1134-CPR-111
EN 14804:2005/AC:2008
Autonomní detektor kouře
KD-128B

Použití - požární bezpečnost
Specifikace, instalace a provozní pokyny
a prohlášení o shodě DOP nr. 63/2014 držel výrobce



Likvidovat použitých elektrických a elektronických zařízení nemůže být uložen (hozen) společně s komunálním odpadem z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidské zdraví, je nutné nosit přístroj skladovat v určených oblastech. Pro informace o tom, kde a jak bezpečně skladování použitého produktu obraťte se na místní úřady nebo společnost zabývající se recyklací odpadu.



Informace o místech sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení lze nalézt na ElektroEko organizace elektrická zařízení a Electric SA <http://www.elektroeko.pl>

nr rej. GIOŚ: E0011703W

