

CZ/SK Manuál pro KONFIGURACI

HDMI Modulator single DVB-T

ULOŽENÍ KONFIGURACE DO USB

► Krok 1

Vložte USB do portu USB na HDMI modulátoru a stiskněte tlačítko MENU/OK.

► Krok 2

Stiskněte tlačítko ◀ dvakrát dokud

**save to usb
press key up**

se nezobrazí na obrazovce.

► Krok 3

Stiskněte tlačítko ▲ a

**save to usb
success!**

se zobrazí na obrazovce.

► Krok 4

Obrazovka se vrátí do výchozího režimu zobrazení a «config» soubor je uložen na USB, který je zapojen v HDMI modulátoru.



ÚPRAVA KONFIGURACE

► Krok 1

Vložte USB s konfiguračním souborem pro editaci do USB portu počítače.

► Krok 2

Otevřete jedi_config.txt soubor s programem Windows Wordpad.

► Krok 3

Veškeré údaje mezi znaky < > (Například <Name> TV-1 <\Name>) lze upravovat a konfigurovat podle požadavků na instalaci.

<constellation>2<\constellation>

<channel>43<\channel>

<FEC>4<\FEC>

<FFT>1<\FFT>

<GI>0<\GI>

<Name>TV-1<\Name>

<RF_Level>0<\RF_Level>

<LCN>1<\LCN>

<audio_bitrate>6<\audio_bitrate>

<audio_farmat>0<\audio_farmat>

<videopid>1002<\videopid>

<audiopid>1001<\audiopid>

<pmtpid>1003<\pmtpid>

<serviceID>1000<\serviceID>

<video_bitrate>18<\video_bitrate>

<Netname>EDISION<\Netname>

Úprava výstupního
kanálu

Editace názvu
kanálů
(až 12 znaků)

Pokud existuje více
než jeden [1] HDMI
modulátor v řadě,
musí být
parametry
konfigurované
podle tohoto grafu*

*
Důležité: Všechny hodnoty v těchto oblastech by měly být různé a v žádném případě stejné. Příklad: 1001, 1002, 1003 atd., NE : 1001, 1001, 1002, 1002 atd. V případě, že existuje řada HDMI MODULÁTORŮ ve stejném zařízení, každý z nich musí mít různé naprogramované hodnoty. Příklad: Modulátor č1: 1001, 1002 ... 1005 atd modulátor č2: 1006, 1007 ... 1009 atd.

NAHRÁNÍ KONFIGURAČNÍHO SOUBORU DO MODULÁTORU

► Krok 1

Vyjměte zástrčku z přívodu elektrického proudu.

► Krok 2

Připojte USB flash disk do USB portu HDMI modulátoru a připojte napájecí zdroj.

► Krok 3

Na displeji se zobrazí

cfg from usb
Yes (*) No ()

Stisknutím tlačítka MENU/OK

cfg from usb
Loading...

se zobrazí na obrazovce.

► Krok 4

Po reštarte HDMI Modulátoru, začnete s novým konfiguračním souborem který byl upraven uživatelem.

